



FLASHINI



A Flashini é uma unidade combinada que pode reduzir em larga escala os custos de instalação, uma vez que substitui a necessidade de instalar uma sirene e strob separados. Esta unidade é composta por um corpo em plástico vermelho e uma lente vermelha, com uma voltagem operacional de 18-28V dc. É um equipamento ideal para sistemas convencionais.

Especificações

Consumo: 68mA (utilizando o tom sonoro 3)

Saída sonora : 101 dB(A) @ 1m

Rácio de flash : 1Hz

Fonte luminosa : Xenon

Controlo de volume

Voltagem de operação: 18-28V dc

Base selada com parafuso anti-vandálico