



www.go4it.co.com

GO BOARD

MINI CONTROLADOR UMA PORTA



Características Principais:

- 1,000 utilizadores, os dados dos utilizadores podem ser transferidos
- Modo multi acesso: Cartão, Cartão ou PIN, Cartão + PIN e múltiplos Cartões/PINs
- Pode ser ligado a qualquer leitor com saída Wiegand 26~37 bits
- Pode ser ligado a qualquer teclado de 4bits ou 8bits (ASCII)

Especificação Técnica:

Nº Utilizadores	1000
Alimentação Consumo em repouso	9~24V DC < 20mA
Relé Tempo de atuação do relé ajustável Corrente máxima	1 (NO, NC, C) 1~99 Seconds (5 seconds de fábrica) 2 Amp
Interface Wiegand Entrada Saída	Wiegand 26~37 bits Wiegand 26~37 bits (p/ transferir utilizadores)
Ambiente Humidade	Interior 0 ~ 90%RH
Material Cor Dimensões Peso liquido Peso com embalagem	ABS Black 6.5L x 5.4W x 1.9H (cm) 40g 100g

